

# Gigaset

## E630

Le combiné robuste  
qui s'adapte à toutes les situations !



[gigaset.com](http://gigaset.com)

## Gigaset E630



**Norme IP65**  
Résistant aux chocs,  
à la poussière et aux jets d'eau



**Fonction lampe torche**



**Grand écran TFT 1,8"**  
6 lignes - 65 000 couleurs



**Mains-libres son HSP™**  
*Partagez une conversation  
avec un son exceptionnel*



**Répertoire 200 contacts - 3 numéros**



**Compatible clip Mains-libres  
Gigaset L410**

## Les points forts Gigaset



**Conçu et fabriqué  
en Allemagne**

**EXIGENCE  
QUALITÉ**

**Faible taux de retour SAV\*  
Réparation en France**



\*Lorsque le combiné est en veille.

**Packaging optimisé  
Modes ECO-DECT**



**Son Haute Qualité  
Technologie brevetée Gigaset  
avec annulateur d'écho**

\*Taux de retour SAV 2011 : 1,84%

**GiGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY**

Gigaset. Pour des conversations inspirées.

## Fonctionnalités communes

### Afficheur du combiné

- Écran rétro-éclairé, couleur 1,8" résolution TFT (128 x 160 pixels 6 lignes 65 000 couleurs)
- Affichage de la date, de l'heure et du nom du combiné
- État de charge de la batterie
- Niveau de réception et activation des modes ECO
- Affichage du nombre d'appels en absences, du nombre de nouveaux messages présents sur le répondeur et des anniversaires manqués

### Affichage en communication

- Durée de communication
- Accès aux fonctions double appel et options

### Clavier du combiné

- Clavier ergonomique moderne de haute qualité
- Clavier rétro-éclairé
- Pavé multidirectionnel avec accès direct aux fonctions :
  - Appels internes
  - Répertoire
  - Coupure micro
- Touche latérale pour la gestion du volume en cours de communication
- 12 touches numériques
- 2 touches de fonctions programmables
- Touche d'accès direct à la gestion du profil sonore
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche «#»
- Touche Mains-libres
- Touche d'accès au journal de la messagerie

### Acoustique du combiné

- Son HSP (High Sound Performance™)
- Mode Mains-libres de très haute qualité
- Volume de l'écouteur et du mains-libres réglable sur 5 niveaux (combiné)
- Volume de la sonnerie polyphonique réglable sur 5 niveaux, mode crescendo et on/off.
- Sélection du profil écouteur (Haut / Bas)

### Configuration multi-combinés (jusqu'à 6)

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
- Transfert d'appel vers un autre combiné interne
- Conférence à 3 (1 externe + 2 internes) via la fonction « Intrusion »
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels entrants
- Différenciation de la sonnerie pour les appels internes/externes

### Répertoire

- Capacité jusqu'à 200 contacts (Prénom, Nom, jusqu'à 3 numéros, anniversaire, VIP)
- Transfert du répertoire entre combinés internes
- Transfert de contacts via SMS

### Numérotation

- Pré-numérotation avec correction possible
- Affichage du nom lors d'appels sortants
- Accès direct à la liste de numérotation (20 derniers numéros composés)
- Numérotation abrégée, touche (0, 2 – 9)
- Numérotation possible à partir des journaux d'appels

### Réception d'appels / Sonneries

- Présentation du Nom, du Numéro<sup>(1)</sup>
- Témoins lumineux (Spot LED)
- Vibreur
- 20 mélodies sur 5 niveaux + crescendo
- Mélodies VIP selon les contacts
- Mélodies différenciées pour les appels externes et internes
- Suppression de la sonnerie selon la plage horaire
- Suppression de la sonnerie des appels masqués
- Gestion du renvoi d'appel vers un numéro externe<sup>(1)</sup>
- Gestion du va et vient (2 appels externes) via la touche «R»

### Journal des appels

- Appels manqués » signalés sur le combiné et via la touche message
- Accès direct au journal des appels manqués via la touche message
- 4 journaux d'appels avec indication de la date/heure et du nom et numéro<sup>(1)</sup>
  - Tous les appels
  - Liste des 20 derniers numéros composés
  - Liste des 20 derniers appels perdus
  - Liste des 20 derniers appels reçus

### Autres fonctions

- Combiné résistant aux chocs, à la poussière et aux jets d'eau - Norme IP65
- Réveil avec fonction « Répéter », choix de la mélodie
- Fonction lampe torche
- Calendrier avec fonction « Rappel »
- Fonction babyphone
- Appel direct
- Rappel d'anniversaire via le répertoire
- Appel en anonyme
- Compatible avec le Gigaset Repeater V<sup>(2)</sup>
- Full compatible avec le L410
- Prise jack 2.5mm

### Fonction SMS<sup>(1)</sup>

- Envoi /réception de SMS contenant jusqu'à 612 caractères
- Capacité de stockage : 50 SMS
- Transfert de contacts via SMS (vCard)

## Caractéristiques techniques

### Combiné

- Dimensions (L x l x e) / Poids : 154 mm x 52 mm x 30 mm / 139 g
- Autonomie en veille / en communication : 250 h max / 12 h max
- Portée<sup>(2)</sup> en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batterie : 2 x AA NiMH 770 mAh

### Base

- Dimensions (L x l x e) / Poids : 117 mm x 115 mm x 47 mm / 224 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible
- Touche d'appairage sur la base

### Chargeur

- Dimension (L x l x e) / Poids : 75 mm x 74 mm x 39 mm / 34 g

## ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d'alimentation à découpage
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ECO DECT :
  - Mode « Portée Maximum » Lorsque le mode est désactivé \*, la puissance transmise entre la base et le combiné en communication est réduite de 80% (en contrepartie d'une portée réduite)
  - Mode « sans émission »<sup>(3)</sup> : réduction de 100% de la puissance transmise quand le téléphone est en veille\* (quand la fonction est activée).

## Systèmes / Standards

**Interface :** a/b (analogique)

**Raccordement :** Réseau public / Box ADSL / PaBX

**Standards :** DECT, GAP

**Système :** Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 6 combinés

Réf.	Couleur	Gencod
E630	Noir	4250366 833149

<sup>(1)</sup> Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

<sup>(2)</sup> Hors fonction « Distance Maximum » (Mode ECO)

<sup>(3)</sup> Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles avec le mode « sans émission » (ECO plus)

\* Il est nécessaire d'activer ou de désactiver ces fonctions manuellement